

Bezdrátová bluetooth sluchátka i13 TWS

Připojení k mobilnímu telefonu

1. Spárování s jedním sluchátkem

- Dlouze stiskněte funkční tlačítko až LED dioda začne střídavě blikat červeně a modře.
- Zapněte funkci Bluetooth na svém zařízení.
- Zvolte ze seznamu bluetooth zařízení "i13 tws".
- Po připojení Vám vyskočí upozornění "connected" (připojeno).

2. Spárování s oběma sluchátky

- Na obou sluchátkách zároveň stiskněte funkční tlačítka až LED dioda začne střídavě blikat červeně a modře.
- Dlouze stiskněte jakékoliv funkční tlačítko, abyste přešli do režimu spárování.
- Zapněte funkci Bluetooth na svém zařízení.
- Zvolte ze seznamu Bluetooth zařízení "i13 tws", poté začne LED dioda blikat pomalu modře.
- Spárování bylo úspěšné.
- Při telefonování funguje pouze jedno sluchátko, funkční tlačítka pro zapnutí/vypnutí/přehrávání/pauzu fungují ovšem na obou sluchátkách.

Používání

1. Telefonování

- Při telefonování funguje pouze jedno sluchátko. V případě příchozího hovoru bude vysílat telefonní číslo volajícího. Jedním stisknutím funkčního tlačítka přijmete příchozí hovor, dvojím stisknutím jej odmítnete. Pokud jsou sluchátka v režimu poslechu hudby, můžete vytočit telefonní číslo posledního účastníka hovoru dvojím rychlým stisknutím funkčního tlačítka.

2. Poslech obsahu

- Krátkým stisknutím funkčního tlačítka pozastavíte přehrávání obsahu, opětovným stisknutím obsah opět spustíte.

3. Vypnutí

- Dlouhým stisknutím funkčního tlačítka sluchátka vypnete (červená LED dioda přestane svítit). Sluchátka se automaticky vypnou i v případě, že dojde na delší dobu než 5 minut ke ztrátě kontaktu s Vaším Bluetooth zařízením. Není třeba se obávat vybití baterií.

4. Nabíjení

- Pokud jsou baterie slabé, ozve se varovný zvuk a LED dioda začne blikat červeně. Zasuňte sluchátka do dobíjecího pouzdra, k němu připojte Lightning kabel (není součástí balení) a ten připojte k nabíječce 5 V (není součástí balení). Během dobíjení svítí LED dioda červeně, po plném nabití se rozsvítí modře. Doporučujeme sluchátka před nabíjením vypnout.

5. Změna jazyka

- Pokud při spárování sluchátek LED dioda střídavě bliká červeně a modře, dlouhým stisknutím funkčního tlačítka můžete přepínat jazyk mezi angličtinou a čínštinou.